

Модуль Z -041 предназначен для работы с оборудованием серии Z- line.

Имеет свой адрес.

Модуль подключается в адресный шлейф (до 250 адресов).

### Назначение

- Предназначен для ручной подачи сигнала о пожаре.
- Максимальное время отклика 3 секунды.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.

### Применение

- Ручной извещатель устанавливается на путях эвакуации, лестничных клетках.
- При нажатии на стекло - срабатывает микропереключатель. Восстановление извещателя в работоспособное состояние осуществляется при помощи ключа.



### Технические характеристики

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Ток потребления в дежурном режиме	250 мкА
Исполнение	IP 44
Режим тревоги	2мА
Цвет индикатора	красный
Диапазон рабочих температур	-10...+55 С
Относительная влажность	до 95%
Размеры	90x87-27,5 мм
Вес	200г
Цвет	красный