



Паспорт изделия
Z-005
База с изолятором короткого замыкания



Назначение

- При возникновении короткого замыкания в шлейфе отключается короткозамкнутая часть шлейфа между двумя ближайшими модулями К.З.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Количество модулей в шлейфе не ограничено.
- Не имеет адреса.
- Применяется с извещателями Z-053 и Z-063

Технические параметры

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Ток потребления в дежурном режиме	500 мкА
Режим КЗ	8мА
Ток перехода в режим изоляции	500мА
Цвет индикатора	красный
Диапазон рабочих температур	-10...+55 С
Относительная влажность	до 95%
Размеры	90х20мм
Вес	60г

Подключение:

Вход шлейфа подключается к клеммам 1,2 (L+IN,L-)

Выход шлейфа подключается к клеммам 3,4 (L+OUT,L-)



ВНИМАНИЕ!

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 5.13130.2009. Установка должна производиться в местах, доступных для обслуживания. Место установки должно быть помечено для облегчения доступа.

Свидетельство о приемке и упаковке

База изолятором КЗ Z-005, в количестве _____ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации

Дата выпуска _____ Представитель _____

Сведения о сертификации

Сертификат пожарной безопасности _____

Гарантии изготовителя

Средний срок службы - 10 лет

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.